



by **Pino Marino** - 98-2001
Versione 2.1

Grazie per aver scelto di utilizzare **AIR STATION LOGGER** per le vostre registrazioni audio.

Questo programma è particolarmente indirizzato a tutti coloro che hanno la necessità di registrare ed archiviare files sonori, con continuità ed in poco spazio,

Utilizzo classico di questo programma è la registrazione ed archiviazione su HD di tutto quanto va in onda, 24 ore su 24, su di una emittente radiofonica per uno, due o tre mesi e piu', esigenza questa determinata dalle imposizioni di legge dettate in molti paesi del mondo a carico delle emittenti radiofoniche.

Oltre a quanto già detto, **AIR STATION LOGGER** permette di riascoltare quanto memorizzato indicando soltanto la data e l'intervallo temporale che si desidera riascoltare.

Ogni critica, suggerimento o quanto riterrete opportuno comunicarmi saranno ben accetti.

Pino Marino

URL: www.pinomarino.com

e-mail: info@pinomarino.com

Tel.: +39-338-2517912

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- E' possibile ascoltare registrazioni passate senza interrompere la registrazione corrente.
- La registrazione dell'audio viene effettuata in modo da non perdere alcun suono anche in caso di interruzione accidentale o non voluta (es.: improvvisa mancanza di energia elettrica).
- I files audio generati da questo programma sono in formato .wav e quindi ascoltabili anche attraverso le utility (Registratore di suoni - Lettore multimediale ecc.) normalmente fornite insieme a Windows 95/98/NT.
- L'utilizzo del Codec (driver di compressione audio) GSM, già fornito con il sistema, consente di non dover acquistare ed installare drivers aggiuntivi e di avere la massima trasportabilità dei files generati.
- L'utilizzo di hardware standard ed economico, di norma già installato sul computer, consente di risparmiare nell'investimento iniziale e nel caso di funzionamento su LAN non è necessario aggiungere costoso hardware alle postazioni client dalle quali si vogliono ascoltare le registrazioni.
- In caso di sistemi funzionanti su LAN, è possibile acquistare il solo **AIR STATION LOGGER player** che permette di poter ascoltare le registrazioni da varie postazioni client e senza l'aggiunta di alcun software di comunicazione specifico.

REQUISITI DI SISTEMA

- Processore Intel Pentium 200 MHz (o maggiore) 100% compatibile.
- Scheda audio installata (SB o 100% compatibile) 16 bit - full duplex
- Sistema operativo installato Windows 95/98/NT
- **Codec audio installato GSM 6.10** (di normale dotazione sui sistemi Microsoft Windows 95/98/NT)
- Spazio libero sugli HDs (C: e D:) di circa 5.6 Mb/ora, ~ 134.5 Mb/giorno, ~ 4 Gb per 30 giorni (USA/Canada), ~ 12.5 Gb per 92 giorni (Italia).

Per la versione DEMO (5 giorni) è necessario uno spazio totale libero di circa 819.40 Mb pari a 6 giorni di registrazione.

ATTENZIONE :

- E' da tener presente che, in ogni caso, la versione DEMO non utilizza gli ultimi 300Mb disponibili sul drive C:.
- Considerare l'occupazione di spazio sopra descritta ed il numero di HD prima di impostare il numero dei giorni periodo con l'opzione attivabile tramite il tasto "**Setup**" (versione con licenza).

Prima dell'installazione e quando necessario, leggere "Readme.doc" o "Readme.txt" o "Readme.PDF" per le istruzioni di utilizzo.

Per leggere il file "Readme.PDF" è necessario che nel sistema sia installato Acrobat Reader. Una copia free è presente nell' directory "*miolettoreCD:\Acr_Rdr*" (solo versione CD).

INSTALLAZIONE

- Leggere "Readme.xxx"
- (versione su CD) inserire il CD nel vostro lettore e, se la funzione autostart è abilitata, la procedura di installazione partirà automaticamente, in caso contrario fare doppio click sull'icona dell'unità CD.
- (versione su floppies) Inserire il dischetto 1 di setup nel drive disponibile.
- (da files .zip scaricati da internet) Scompartare i files in una directory appositamente creata.

- (da files .zip + .cab scaricati da internet) Scompackare il file **Setup.zip** nella stessa directory dove sono presenti anche i files **Air1.cab, Air2.cab, Air3.cab, Air4.cab** .
- Cliccare su "**Avvio** "
- Selezionare "**Esegui** "
- Scrivere il percorso dal quale eseguire il **Setup** (es.: A:\Setup.exe).
- Seguire le istruzioni del programma di installazione.
- Riavviare il sistema.
- Nel caso in cui si voglia il riavvio automatico, inserire il collegamento di AIR.EXE nella cartella "**Esecuzione automatica** "
- Nel caso in cui sia necessario un HD ausiliario, creare la directory D:\Spool sul drive D:

DISINSTALLAZIONE

- Cliccare su "**Avvio** "
- Selezionare "**Impostazioni** "
- Selezionare "**Pannello di controllo** " e cliccare
- Doppio click su "**Installazione applicazioni** "
- Evidenziare nell'elenco **AIR** con un click
- Cliccare sul pulsante "**Aggiungi/Rimuovi...** "
- Seguire le istruzioni.

ISTRUZIONI PER L'USO

- All'avvio, **AIR STATION LOGGER** chiede di inserire il Codice di Licenza del programma, premendo qualunque tasto senza inserire nulla, il programma si avvierà in modalità Demo (N. giorni periodo 5 senza alcuna possibilità di variazione).

Per ottenere il Codice di Licenza del Programma, che sblocca tale limitazione, potete:

1 - contattare il vostro distributore di zona

2 - telefonare al 338-2517912

3 - inviare una e-mail a: info@pinomarino.com

Nella richiesta, ricordate di indicare con esattezza il vostro numero di sistema (Sistema N. indicato dall'apposito box).

- Nel caso in cui venga inserito il Codice di Licenza, **AIR STATION LOGGER** non riproporrà più tale richiesta e attiverà il tasto "**Setup**" utile per stabilire il numero desiderato di giorni che si desidera conservare sempre disponibili.

Attenzione: La concessione d'uso è legata all'HD sul quale il software viene installato ed il cui "Numero di Sistema è corrispondente a quello da voi comunicato.

Nel caso di cambio, distruzione, guasto dell'HD su cui è installato il software e per qualunque altro motivo che implichi la sostituzione dell'HD stesso la concessione d'uso decade e l'autore, il distributore e/o il rivenditore del software, fatti salvi eventuali accordi diversi, non saranno obbligati a cedere a titolo gratuito una nuova concessione..

- Una volta che il programma è stato avviato è necessario cliccare sul pulsante **REC**, oppure premere contemporaneamente il tasti "**Alt**" e "**R**". La registrazione si avvierà dopo aver effettuato il countdown verso l'orario più vicino alle xx:x0 o xx:x5.

ATTENZIONE: **AIR STATION LOGGER** ripartirà in registrazione senza attendere alcun comando se nella precedente sessione è stato interrotto irregolarmente (solo versione con licenza).

- Per interrompere la registrazione basta cliccare sul pulsante **STOP**, oppure premere contemporaneamente il tasti "**Alt**" e "**S**".
- Il pulsante **Switch** ("**Alt**" + "**W**") consente di commutare il drive corrente, destinato a contenere i files audio, da C: a D: e vice versa. Questo comando è disattivato se il drive D: non è presente o non pronto, se è in corso la registrazione di un blocco o se lo spazio libero del drive sul quale si vuole commutare è inferiore a 300Mb.
- Per ascoltare quanto in archivio:
 - 1- Cliccare sul pulsante **PLAY**, oppure premere contemporaneamente il tasti "**Alt**" e "**P**";
 - 2- indicare la data e l'intervallo di tempo che si desidera ascoltare;
 - 3- cliccare sul pulsante con la freccia verso destra;
 - 4- scegliere l'orario esatto di partenza muovendo il cursore posto immediatamente sotto al grosso indicatore di orario nel PLAYER;
 - 5- Cliccare sul pulsante **PLAY**, oppure premere contemporaneamente il tasti "**Alt**" e "**P**", per ascoltare;
 - 6- Cliccare sul pulsante **STOP**, oppure premere contemporaneamente il tasti "**Alt**" e "**S**", per fermare la riproduzione
- Nel caso di interruzione involontaria, il programma indicherà che è presente un aggiornamento del rapporto facendo lampeggiare la scritta "Rapporto interruzioni". Cliccando sul pulsante corrispondente, apparirà il "Rapporto interruzioni", Sarà quindi possibile cancellare, editare, salvare e chiudere il documento.
- Il pulsante "**Cancella**" (tasti "**Alt**" e "**C**") deve essere usato per cancellare i dati in archivio. In caso di suo utilizzo verrà richiesto di procedere con la "sequenza aggravata". Essa consiste nel cliccare, nella giusta successione, su

tasti invisibili posti negli angoli: **1.** In basso a sinistra - **2.** In alto a destra - **3.** In alto a sinistra. Effettuata correttamente tale operazione, appariranno due pulsanti; "Cancella" ed "Esci". Cliccando su "Cancella" l'archivio verrà eliminato.

- Il pulsante "**Setup**" (tasti "**Alt**" e "**T**") attiva il form di impostazione del numero dei giorni periodo (Non disponibile nella versione DEMO)
- Il pulsante "**Esci**" (tasti "**Alt**" e "**E**") deve essere utilizzato per chiudere il programma.
- Cliccare sul pulsante collegato all'etichetta "Proprietà - Multimedia" per visualizzare la corrispondente finestra di Windows.
- Passando con il cursore sopra il logo posizionato sotto la scritta "Distribuito da:", sarà possibile visualizzare il nome, l'indirizzo ed altri dati relativi al vostro distributore di zona.

NOTE

Poichè il buon funzionamento di questa applicazione è direttamente collegato al formato di data ed ora, assicurarsi che le impostazioni di sistema siano correttamente settate:

- Per l'Italia:
 - data nel formato: gg/MM/aa - separatore: /
 - ore nel formato: OO.mm.ss - separatore: .
- Per i paesi che utilizzano il sistema anglosassone:
 - data nel formato: MM/gg/aa - separatore: /
 - ore nel formato: OO.mm.ss - separatore: .

ATTENZIONE: Il programma non accetta il formato orario " AM/PM"

Per la soluzione di problemi conosciuti, fare riferimento al file "Ultima ora.txt" se presente.

Anche se questa versione è già stata collaudata per molti mesi da vari beta testers, potrebbe presentare bugs o malfunzionamenti.

Ne l'autore ne l'eventuale distributore o rivenditore saranno responsabili sui danni che tali inconvenienti potrebbero generare.

In ogni caso, vi prego di volermi comunicare immediatamente ogni eventuale problema al fine di procedere alla sua soluzione.

Grazie.